

KOJ...H80N Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe





SGK M6x12 lub SG M6x12

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KOJ100H80/3N	3000	100	181010	6	1,70	7800
KOJ150H80/3N	3000	150	181015	4	2,03	11800
KOJ200H80/3N	3000	200	181020	4	2,36	15800
KOJ300H80/3N	3000	300	181030	4	3,21	23800
KOJ400H80/3N	3000	400	181040	2	3,87	31800
KOJ500H80/3N	3000	500	181050	2	4,32	39800
KOJ600H80/3N	3000	600	181060	2	4,98	47800

Connected products:

							
KCJ...H80N Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H80 Korytko	KKJ...H80 Kolanko 90°	KKBJ...H80 Kolanko 90°	KKPJ...H80 Kolanko 90°	KKMJ...H80 Kolanko 45°	KKMBJ...H80 Kolanko 45°
							
KKMPJ...H80 Kolanko 45°	TKJ...H80 Trójkąt korytka	TKBJ...H80 Trójkąt korytka	TKPJ...H80 Trójkąt korytka	CZKJ...H80 Czwórnik korytka	CZKBJ...H80 Czwórnik korytka	CZKPJ...H80 Czwórnik korytka	LUJ...H80 Łuk 90°
							
LUBJ...H80 Łuk 90°	LUPJ...H80 Łuk 90°	LUMJ...H80 Łuk 45°	LUMBj...H80 Łuk 45°	LUMPJ...H80 Łuk 45°	LLJ...H80 Łuk przegubowy	LLBJ...H80 Łuk przegubowy	ELJ...H80 Element łuku przegubowego
							
ELBJ...H80 Element łuku przegubowego	OPZJ...H80 Obejście poziome	OPZBJ...H80 Obejście poziome	OPNJ...H80 Obejście pionowe	OPNBj...H80 Obejście pionowe	KRPJ...H80 Kolanko redukcyjne prawe	KRPBj...H80 Kolanko redukcyjne prawe	KRLJ...H80 Kolanko redukcyjne lewe



KRLB...H80
Kolanko
redukcyjne lewe



TRJ...H80 Trójkąt
redukcyjny



TRBJ...H80
Trójkąt
redukcyjny



TRSJ...H80
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ...H80
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKLJ...H80
Redukcja lewa



RKLBJ...H80
Redukcja lewa



RKPJ...H80
Redukcja prawa



RKPBJ...H80
Redukcja prawa



RKSJ...H80
Redukcja
symetryczna



RKSBJ...H80
Redukcja
symetryczna



LRJH80 Łącznik
rozgałęźny



LRBJH80 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ...H80
Trójkąt
dostawny



LRPJH80 Łącznik
rozgałęźny