

OPNJ...H100 Obejście pionowe

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12 i łączników LPLH... lub LPPH...

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPNJ100H100	100	113910	2	1,08
OPNJ150H100	150	113915	2	1,34
OPNJ200H100	200	113920	2	1,60
OPNJ300H100	300	113930	2	2,14
OPNJ400H100	400	113940	2	2,66
OPNJ500H100	500	113950	2	3,40
OPNJ600H100	600	113960	2	3,74

Connected products:

							
KGJ...H100 Korytko	KCJ...H100N Korytko	KOJ...H100N Korytko	NO24x35 Nakładka ochronna	KBJ...H100 Korytko	KKJ...H100 Kolanko 90°	KKBJ...H100 Kolanko 90°	KKPJ...H100 Kolanko 90°
							
KKMJ...H100 Kolanko 45°	KKMBJ...H100 Kolanko 45°	KKMPJ...H100 Kolanko 45°	TKJ...H100 Trójkąt korytka	TKBJ...H100 Trójkąt korytka	TKPJ...H100 Trójkąt korytka	CZKJ...H100 Czwórnik korytka	CZKBJ...H100 Czwórnik korytka
							
CZKPJ...H100 Czwórnik korytka	LJ...H100 Łuk 90°	LUBJ...H100 Łuk 90°	LUPJ...H100 Łuk 90°	LUMJ...H100 Łuk 45°	LUMB...H100 Łuk 45°	LUMPJ...H100 Łuk 45°	LLJ...H100 Łuk przegubowy



LLBJ...H100 Łuk
przegubowy



ELJ...H100
Element łuku
przegubowego



ELBJ...H100
Element łuku
przegubowego



OPZJ...H100
Obejście
poziome



OPZBJ...H100
Obejście
poziome



OPNBJ...H100
Obejście
pionowe



KR PJ...H100
Kolanko
redukcyjne
prawe




KR PBJ...H100
Kolanko
redukcyjne
prawe



KR LJ...H100
Kolanko
redukcyjne lewe




KR LBJ...H100
Kolanko
redukcyjne lewe



TR J...H100
Trójkąt
redukcyjny



TR BJ...H100
Trójkąt
redukcyjny



TR SJ...H100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TR SBJ...H100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



KR LJ...H100
Redukcja lewa



KR LBJ...H100
Redukcja lewa



KR PJ...H100
Redukcja prawa



KR PBJ...H100
Redukcja prawa



KR SJ...H100
Redukcja
symetryczna



KR SBJ...H100
Redukcja
symetryczna



LR JH100 Łącznik
rozgałęźny



LR BJH100
Łącznik
rozgałęźny



TKDJ...H100
Trójkąt
dostawny



LR PJH100
Łącznik
rozgałęźny